

## COFFRET D'ALARME "LOGIC GSM"

Appareil GSM universel 3G/4G pour la transmission d'alarmes via SMS. Le "LOGIC GSM" est équipé d'entrées et de sorties analogiques et digitales. Sa programmation se fait à l'aide d'un smartphone et de son application dédiée avec la technologie NFC.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	230 Vac
Variation de tension acceptée	+/- 10%
Fréquence	50/60 Hz
Entrées	1x digital RS486
	2x analogique
Sorties	2x analogique
Température ambiante max.	60°C
Dimensions largeur x hauteur x profondeur	110mm x 190mm x 50mm Hauteur 260mm avec antenne



### ATTENTION :

**Il est impératif d'avoir une carte SIM prépayée SWISSCOM ainsi que tous les numéros (max. 3) où le SMS sera envoyé. Il est impératif de vérifier que le signal fourni par l'opérateur choisi soit suffisant et de qualité.**

**Nous déclinons toute responsabilité sur ce point.**

Compatible avec tout type de données SIM sur le marché, il vous permet d'envoyer des messages personnalisés jusqu'à trois numéros de téléphone définis par l'utilisateur via un smartphone. Le coffret "LOGIC GSM" peut être connecté à tout appareil (onduleur, panneau de commande, etc.) équipé d'entrées / sorties analogiques / numériques, via l'application, il vous permet de personnaliser les informations à envoyer. Le coffret est fourni avec une antenne extérieure et un câble de 10m.

### EXEMPLE D'INSTALLATION

La figure montre un exemple type d'installation.

Si le système de pompage auquel "LOGIC GSM" doit être connecté se trouve dans une pièce sans signal, vous pouvez déplacer l'appareil ou utiliser la rallonge et l'antenne extérieure jusqu'à ce qu'il signale la présence du réseau en allumant la LED "Network".

